RELÉ BIVOLT (127/220 V) – RELÉ DE INTERFACE

LUXCRAFT
WWW.LUXCRAFT.COM.BR

LX RB 01

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O Relé Bivolt LX RB 01 é acionado por tensão alternada de 127 V ou 220 V (seleção automática). Ao receber tensão na entrada, aciona o relé interno e permanece acionado até que a tensão de entrada seja desligada.

Capacidade de Carga (Saída):

A saída controla cargas em corrente alternada ou contínua de até **10 A**.

- Em 127 V: cargas de até **1.200 W**.
- Em 220 V: cargas de até **2.200 W**.
- Em 12 V ou tensão contínua: cargas de até **10 A**.

Aplicações: Acionamento de motores, bombas e lâmpadas; relé de interface para comandar cargas com baixa corrente de entrada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificação	Valor
Tensão de operação:	~ 127/220 V (automático)
Frequência:	60 Hz
Consumo:	20 mA
Contatos:	1 NA + 1 NF
Corrente máx. de saída:	**10 A**
Potência máx.:	1.200 W (127 V) / 2.200 W (220 V)
Conectores:	Borne KRE (parafuso)
Dimensões (C × L × A):	70 × 29 × 17 mm

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO



Nesta ligação a carga liga quando o comando é energizado. Para o contrário, use 11 (C) e 12 (NF) no lugar de 11 e 14. Carga máxima: 10 A.

(16) 99710-0840
OABERALDO@LUXCRAFT.ENG.BR